



Pressverktyg

E-nr	1639489	EKM6022CFB	Boschbatteri
	1639490	EKM6022COB	(GPSspårning)
	1639569	EKM6022CFM	Makitabatteri
	1639570	EKM6022COM	(GPSspårning)

Batterihydrauliskt pressverktyg 6-300mm²

Utbytbara backar (nedan ser du dom vanligaste)

Öppningsbarthuvud

Led display som visar tex. Antal pressningar, serviceintervaller mm.

IPS Sensor för säker pressning Bluetooth för överföring av tex.krimpdata till i-press

Programvara och app i-press (Gratis)

Ledlampa

Batteri 18V Li-Ion batteri 2,0Ah med ladd status

Extra batteri Bosch:

Extra batteri Makita: 0810329 3,0Ah

Krimp område:	6-300mm ² Rörkabelskor
Krimp tid:	ca 2-5 sek beroende på tjocklek ca
Antal krimpningar:	150-200st 150mm ² CU
Laddningstid:	ca 15 minuter
Vikt inkl batteri:	3,0kg

Levereras med maskin-väska -laddare- 1 batteri

Rörkabelskor/Skarvar Koppar		
E-nr		Klauke-nr
0810271	Pressbacksats 6-300 mm ²	R22SET
0810272	Pressback 6mm ²	R226
0810273	Pressback 10mm ²	R2210
0810274	Pressback 16mm ²	R2216
0810275	Pressback 25mm ²	R2225
0810276	Pressback 35mm ²	R2235
0810277	Pressback 50mm ²	R2250
0810278	Pressback 70mm ²	R2270
0810279	Pressback 95mm ²	R2295
0810280	Pressback 120mm ²	R22120
0810281	Pressback 150mm ²	R22150
0810282	Pressback 185mm ²	R22185
0810283	Pressback 240mm ²	R22240
0810284	Pressback 300mm ²	R22300

Kabelskor/Skarvar Aluminium Aluminium/koppar kabelskor		
E-nr		Klauke-nr
0810299	Pressbacksats 10-300 mm ²	A22SET
0810300	Pressback 10mm ²	A2210
0810301	Pressback 16-25mm ²	A221625
0810302	Pressback 35mm ²	A2235
0810303	Pressback 50mm ²	A2250
0810304	Pressback 70mm ²	A2270
0810305	Pressback 95-120mm ²	A2295120
0810306	Pressback 150mm ²	A22150
0810307	Pressback 185mm ²	A22185
0810308	Pressback 240mm ²	A22240
0810309	Pressback 300mm ²	A22300

Rundpressningsbackar för Al-Culedare			
E-nr	Standard mm ²	Solid mm ²	Klauke-Nr
0811628	10		RU2210
0811666	16		RU2216
0811667	25	35	RU223525
0811668	35	50	RU225035
0811669	50	70	RU227050
0811670	70	95	RU229570
0811671	95	120	RU2212095
0811672	120	150	RU22150120
0811673	150	185	RU22185150
0811674	185	240	RU22240185
0811675	240	300	RU22300240



Alla backer från serie 22 passar.
Detta är dom vanligaste